

Lecteur de Code-Barres

SUNMI Blink

Un lecteur ergonomique et personnalisé pour des paiements rapides.

Plug-and-Play : Prise en charge de la personnalisation pour répondre à vos besoins spécifiques

Indicateurs lumineux avec bips sonores :
Confirmation rapide des paiements via QR codes.

Angle ergonomique : Optimisé pour la lecture des codes de paiement.



Cadre en métal texturé pour une durabilité accrue.



Compatible avec les paiements mobiles.



SUNMI BLINK

Spécifications Techniques



OS Systèmes d'exploitation pris en charge
Window
iOS
Android
Linux

Fenêtre de lecture
75*75mm

Précision de reconnaissance
Capable de lire des QR codes jusqu'à une taille de 10 mil.

Capteur
Capteur CMOS de 0,3 MP

Consommation énergétique
<150 mA.

Symboles supportés
QR Code,
Code 128 (1D).

Performance de lecture
Fréquence d'images :
Jusqu'à 30 FPS.

Consommation énergétique
Entrée : 5V ± 0,5V.

Dimensions et poids
97 mm (L) x 99 mm (l) x 100 mm (H).

Ports
USB Type A
(avec câble de 1,5 m).

Environnement de fonctionnement
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C.
Température de stockage : -10°C à 50°C.
Humidité : 5% à 95% (sans condensation).